



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,A6P

## CY10.60/120.C2.K Hassas Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions  
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]

60/120 kg

Minimum yük [Min]

-

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	1/2 g
Yasallařtırma birimi [e]	-
Dara aralıđı	-120 kg
Tekrarlanabilirlik	2 g
Dođrusallık	±2 g
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	harici
OIML sınıfı	-
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefi boyutları	400×500 mm
Ambalaj boyutları	720×620×210 mm
Net ađırlık	13,5 kg
Brüt ađırlık	16 kg
Kablo uzunluđu	2,5 m
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	metal + ABS
Haberleřme arayüzler	
Haberleřme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynađı	12÷15V DC
Güç tüketimi	1A
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıđı	+15 ÷ +30 °C
Depolama sıcaklıđı	-25 ÷ +70 °C
Atmosferik nem	10% ÷ 80% RH yoğunlařma yok

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

MediaBox  
Platformları celik toz boyalı  
RFID etiketleri  
Güç adaptörü  
Modülleri ek platformları  
Platformları celik toz boyalı  
Ek modüller  
Plastik gövdeli tartım platformları

Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 cables  
Etiket Yazıcısı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Converter  
Fiř yazıcı

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları

