radwag.com

Waga precyzyjna PM 60.05.4Y

More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,PWO



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Funkcje

- Autotest
- Dozowanie
- Odchyłki procentowe
- Liczenie sztuk
- Receptury
- Pomiar w Newtonach
- Statystyki
- Doważanie
- Sensory podczerwieni
- Procedury GLP
- Ważenie zwierząt
- Wyznaczanie gęstości
- Ważenie różnicowe
- Statystyczna kontrola jakości

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	60 kg
Obciążenie minimalne [Min]	-
Dokładność odczytu [d]	0,5 g
Zakres tary	-60 kg
Minimalna naważka USP	420 g
Minimalna naważka (U=1%,k=2)	42 g

Parametry metrologiczne	
Powtarzalność (Max)	0,4 g
Powtarzalność (5% Max)	0,21 g
Liniowość	±1,5 g
Czas stabilizacji	3 s
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Parametry fizyczne	
System poziomowania	Półautomatyczny - LevelSENSING
Wyświetlacz	5,7” rezystancyjny kolorowy dotykowy
Wymiar szalki	400×500 mm
Wymiary opakowania	710×610×240 mm
Masa netto	22 kg
Masa brutto	25 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, Wi-Fi
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waga: 12 – 15V DC 1,1A max
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+10 ÷ +40 °C

Powtarzalność wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia.
Czas stabilizacji zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania odważki na szalce; określony dla profilu FAST.
Obciążenie wstępne – wartość równa ±10% obciążenia maksymalnego [Max] wagi legalizowanej. Istnieje możliwość uruchomienia wagi z masą położoną na szalce równą maksymalnej wartości obciążenia wstępnego.

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.

Akcesoria

Stoły antywibracyjne
Skanery kodów kreskowych
Ważenie podszalkowe
Przewody RS 232, RS 485
Huby USB
Drukarki etykiet
Drukarki paragonowe
Przewody RS 232, RS 485
Konwerter RS 232 - USB
Przewody RS 232 (waga – drukarka)

Oprogramowanie

• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• R-Lab [WX-010-0080]

Wymiary urządzenia

