



More information on the website  
radwag.com/es/info,w1,140






















# Terminal de pesaje PUE CY10

WX-008-0217



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

- |                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Auto-prueba                              |  Dosificación                       |  Desviaciones porcentuales     |  Contar piezas      |
|  Cierre de la indicación máxima           |  Recetas                            |  Medición en Newtons           |  Estadísticas       |
|  Controlador de peso                      |  Sensores infrarrojos               |  Procedimientos GLP            |  Pesar animales     |
|  Calibración de pipetas                   |  Corrección de la densidad del aire |  Determinación de densidad     |  Pesaje diferencial |
|  Monitoreo de las condiciones ambientales |  Control estadístico de calidad     |  Control de contenido envasado |  Memoria Alibi      |
|  Wi-Fi                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                          |

## Datos técnicos

### Parámetros físicos

Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
----------	-----------------------------------

<b>Construcción</b>	
Grado de protección	IP 43
Chasis	ABS + aluminio
<b>Interface de comunicación</b>	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Parámetros eléctricos</b>	
Alimentación	12 – 15 V DC
Consumo de energía	1 A
<b>Parámetros metrológicos</b>	
Numero máximo de divisiones legalizadas	10000
Corriente mínima de 1 división legalizada	0,4 $\mu$ V
Corriente máxima en una división legalizada	3,25 $\mu$ V
Impedancia mínima de convertidor tensométrico	50 $\Omega$
Impedancia máxima de convertidor tensométrico	1200 $\Omega$
Corriente de alimentación en convertidor tensométrico	5V
Crecimiento máximo de la señal	19,5 mV
Conexión de convertidores tensométricos	4 o 6 hilos + ekran
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
<b>Components and software</b>	
Sistema operativo	Linux
Procesador	quad-core Broadcom 1,5 GHz
Memoria	16 GB, 2GB RAM
Multirangos	SI
<b>Características utilidades</b>	
Numero máximo de plataformas en servicio	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Trabaja con (Additional Fee)

MediaBox

Plataformas de acero pintada en polvo

Etiqueta RFID

Adaptadores de corriente

Módulos adicionales de la plataforma

Módulos adicionales

Plataformas en chasis de plástico

Protecciones de seguridad

Escáner de códigos de barra

Cables RS 232, RS 485

Impresoras de etiquetas

Lector de huellas dactilares

Convertidor RS 232 a USB

Impresoras de recibos

## Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al

