



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,DMO](http://radwag.com/es/info,w1,DMO)

# Analizador de humedad PMV 50.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Autotest



Estadísticas



Sensores infrarrojos



Procedimientos GLP



Unidades intercambiables



Control estadístico de calidad



Memoria Alibi



Perfiles de secado



Secado de las muestras



Análisis de humedad



Determinación de la masa seca



Wi-Fi



Secado por microondas

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	50 g
Legibilidad [d]	0,1 mg
Rango de tara	-50 g
Calibración	externa
Masa máxima de prueba	50 g
Elemento de calentamiento	emiter de microondas

Parámetros metrológicos	
Exactitud de lectura de humedad	0,0001%
Parámetros físicos	
Sistema de nivelación	półautomatyczny - LevelSENSING
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensiones de embalaje	670×510×575 mm
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Material del platillo	filtro de fibra de vidrio ø 90 mm
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100V – 120V AC 50/60Hz o 200V-240V AC 50/60Hz
Potencia de radiador de calor	800 W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 ÷ +40 °C
Características utilidades	
Opciones de terminación de secado	4 modo (temporal, definido, automatico, manual)

<sup>1</sup> 100-130 V AC 50/60 Hz (versión A)

200-240 V AC 50/60 Hz (versión B)

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios

MediaBox  
Etiqueta RFID  
Mesas antivibratil  
Accesorios para analizador de humedad  
Módulos adicionales  
Protecciones de seguridad  
Escáner de códigos de barra

Cables RS 232, RS 485  
Cables RS 232, RS 485  
Impresoras de recibos  
Lector de huellas dactilares  
Convertidor RS 232 a USB  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

## Programas

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- E2R Registro [WX-010-0038]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensiones de aparato

