



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,E30

XA 41/120.5Y.A 分析天秤

WL-110-0027



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Automatic sliding door
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	41 / 120 g
最小荷重	0,2 mg

計測パラメータ	
最小表示 [d]	0,002 / 0,005 mg
法定計量時の単位 [e]	1 mg
風袋範囲	-120 g
標準最小計量値 (USP)	8,2 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	0,82 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,004 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	0,008 mg
標準直線性	0,03 mg
許容直線性	0,1 mg
標準偏置偏差	0,04 mg
許容偏置偏差	0,1 mg
感度時間ドリフト	1×10^{-6} 年 \times Rt
安定化時間	3,5 s
調整	内部 (自動)
OIMLクラス	-
物理的パラメータ	
レベリングシステム	自動方式 – Reflex Level System
ディスプレイ	10" グラフィック カラー タッチスクリーン
計量室	自動
計量室のドア	自動
納品構成	分析天秤, 計量皿, 計量皿用シールド, センタリングリング, ブラシ, 布製防塵カバー, 電源.
計量室寸法	200×170×220 mm
計量皿寸法	ø64 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	750×492×595 mm
正味重量	14,1 kg
総重量	18,45 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電气的パラメータ	
電源	アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A バランス: 12 – 15V DC 1,6A max; 10 – 19W*
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
動作温度変化率	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
相対湿度	20% – 80%
相対湿度変化率	±1% / h (±4% / 8 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
RFIDタグ
防振台
ピペット校正用アダプタ
電源アダプタ
天秤用保護カバー
RS 232、RS 485 ケーブル
粒状体密度測定キット
追加モジュール
プロ仕様の計量テーブル
バーコードスキャナ
自動フィーダー

ラベルプリンタ
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
MICRO-KIT - マイクロスケールガラス機器ホルダーセット
底部吊り下げ計量
XA 4YおよびXA 5Y天びん用風防チャンバー
計量皿
静電気防止イオナイザ (除電器)
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232 - USB コンバータ
天秤保管ケース

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

