



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,lzq

## CY10.1,5/3.D2.K.M3.PUK Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1,5 / 3 kg
Minimum yük [Min]	10 / 20 g
Okuma için ruluęu [d]	0,5 / 1 g
Yasallařtırma birimi [e]	0,5 / 1 g
Dara aralıęı	-3 kg
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	harici

## Metrolojik parametreler

OIML sınıfı III

## Fiziksel parametreler

Tesviye sistemi manuel  
Display 10" grafik renkli dokunmatik  
Kablo uzunluğu 1 m  
Tartım kefi boyutları 195x195 mm  
Ambalaj boyutları 500x310x150 mm  
Net ağırlık 3,7 kg  
Brüt ağırlık 4,6 kg

## Konstrüksiyon

IP Sınıfı IP 43  
Dava metal + ABS

## Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü 2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

## Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 12 – 15 V DC  
Güç tüketimi 1 A

## Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı -10 – +40 °C  
Depolama sıcaklığı -25 – +70 °C  
Çok kademeli EVET

## Fonksiyonel özellikler

Maksimum platform sayısı max.2

**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefiye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

MediaBox  
Platformları celik toz boyalı  
RFID etiketleri  
Güç adaptörü  
Modülleri ek platformları  
Platformları celik toz boyalı  
Ek modüller  
Plastik gövdeli tartım platformları

Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
Etiket Yazıcısı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Converter  
Fiş yazıcı  
Fiş yazıcı

## Yazılım

• E2R Tartım [WX-010-0099]

• E2R PGC [WX-010-0051]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Cihaz boyutları

