radwag.com

# Waga precyzyjna WLC 6.X2

More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,XBH



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

## Funkcje

- Autotest
- Dozowanie
- Odchyłki procentowe
- Liczenie sztuk
- Zatrzask maksymalnego wskazania
- Receptury
- Pomiar w Newtonach
- Statystyki
- Doważanie
- Sensory podczerwieni
- Ważenie podszalkowe
- Procedury GLP
- Ważenie zwierząt
- Wyznaczanie gęstości
- Monitoring warunków środowiskowych
- Wymienne jednostki
- Statystyczna kontrola jakości
- Pamięć ALIBI
- Współpraca z titatorami
- Wi-Fi

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|---|---|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 6 kg |
| Dokładność odczytu [d] | 0,1 g |
| Działka legalizacyjna [e] | - |
| Zakres tary | -6 kg |

| | |
|---|---|
| **Parametry metrologiczne** | |
| Powtarzalność | 0,1 g |
| Liniowość | ±0,3 g |
| Czas stabilizacji | 2 s |
| Adiustacja | wewnętrzna (automatyczna) |
| **Parametry fizyczne** | |
| System poziomowania | Manualny |
| Wyświetlacz | 5” graficzny kolorowy dotykowy |
| Wymiar szalki | 195×195 mm |
| Wymiary opakowania | 430×270×190 mm |
| Masa netto | 2,2 kg |
| Masa brutto | 4 kg |
| **Konstrukcja** | |
| Stopień ochrony | IP 43 |
| **Podzespoły i oprogramowanie** | |
| Bazy danych | 7 |
| **Interfejs komunikacyjny** | |
| Interfejs | 2×RS232[1], USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi |
| **Parametry elektryczne** | |
| Zasilanie | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Waga: 10 – 15VDC 0,6A max |
| **Warunki środowiskowe** | |
| Temperatura pracy | +10 ÷ +40 °C |

Powtarzalność wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia.
Czas stabilizacji zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania odważki na szalce; określony dla profilu FAST.

[1] Dostępne jako akcesorium skanery kodów kreskowych współpracują z wagą przy użyciu tylko i wyłącznie interfejsu RS232.

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.


# Akcesoria

Walizki transportowe do wag
Stoły antywibracyjne
Zasilacze
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
Przewód USB (waga – drukarka)
Skanery kodów kreskowych
Ważenie podszalkowe
Przewody RS 232, RS 485
KIT - Zestaw do wyznaczania gęstości
Wyświetlacze
Drukarki paragonowe
Osłonki ochronne do wag
Przewody RS 232, RS 485
Moduły dodatkowe
Osłonki ochronne do wag
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Konwerter RS 232 – RS 485


# Oprogramowanie

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]


# Wymiary urządzenia




WLC X2, d = 0.001 mg




WLC X2, d = 0.01 mg




WLC X2, d = 0.1 mg